

Описание

РАЗЪЁМ штекер BNC с клеммной колодкой PROconnect предназначен для подключения коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом, к видеокамерам, видеорегистраторам, мониторам и другим радиоэлектронным устройствам. BNC-коннектор (BNC сокр. от Bayonet Neill Concelman) с клеммной колодкой - электрический разъем с байонетной фиксацией закрепляется на кабеле зажимом с помощью винтов. Этот способ крепления значительно проще и быстрее, чем пайка и обжим, но его надежность и качество соединения остаются на неизменно высоком уровне. BNC-разъем изготовлен из материалов:

корпус - никелированный цинк и высокопрочный пластик;

центральный контакт - латунь с напылением технического золота;

диэлектрик - фторопласт.

Диапазон рабочих температур от -40°C до +110°C. Использование сплава меди (биметалл) и никелевого покрытия повышает долговечность разъема.

Технические характеристики

Серия **Разъем штекер**

Применение **Соединение с оборудованием**

Температура эксплуатации **-40...110 °C**

Модель/исполнение **Штекер**

Цвет **Черный**

Импеданс (полное сопротивление) **75 Ом**

Тип соединителя/разъема **BNC (байонет)**

Материал **Металл**

С колпачком **Да**

Изолированный монтаж **Нет**

Угловой разъем (штекер) **Нет**

Способ подключения **Винтовое соединение**

Тип кабеля **RG 6**

Тип контакта **Папа**

Вес **0.0114 кг**