



MP323TX4J

Пульт 4 кнопки для неограниченного подключения к приемникам серии MP323RX до 100 метров

Категория: Домашняя автоматика

Дополнительный четырех кнопочный передатчик (брелок) диапазона 433 МГц. Предназначен для совместной работы с беспроводными универсальными приемниками серии MP323RX диапазона 433 МГц. Будет полезен для управления насосом, освещением, лебедкой, прожектором и другими электроприборами в вашем доме или квартире.



Общий вид устройства

Для установки Вам потребуется:

Приемник серии MP323RX

Комплект поставки

Передатчик (брелок)	1
Инструкция	1

Проверка:

Установите элемент питания в передатчик

Нажмите кнопку добавления передатчиков на приемнике.

Нажимайте кнопку на пульте до появления щелчков реле на приемнике

Проверка завершена приятной эксплуатации.

Технические характеристики

Передатчик (брелок):	
Напряжение питания, В*	12 (бат. 27A)
Ток потребления, мА	4
Частота, МГц	433,92
Модуляция	ASK
Выходная мощность, мВт	10
Дальность в прямой видимости, м	100
Габаритные размеры, мм	60x30x15

*Элемент питания в комплекте не поставляется.



место установки
пермычек для
смены кодировки
сигнала

перемычка со
среднего контакта
может иметь только
одно положение
либо H, либо L
пример выделен
красным цветом

Вид изнутри

С этим товаром мы рекомендуем:

Приемники серии MP323RX, MP323RX1, MP323RX3, MP323RX4, MP323RX8

Если устройство не работает:

- Проверьте исправность и правильность установки батареи.